

BÍLÁ BEZDRÁTOVÁ LED ŽÁROVKA



Žárovka - montáž a nastavení / jak na to?

Montáž

Vyměňte Vaše původní žárovku za bezdrátově ovládané.



Vysroubujte původní žárovku.

Našroubujte bezdrátovou žárovku.

Nastavení

Přiručení k systémovým prvkům




adresa žárovky

Každá žárovka má svou adresu (unikátní kód). Tuto vkládáte přímo do aplikace iHC-MAIRF / iHC-MIIRF nebo do dotykové ovládací jednotky RF Touch.

Přiručení k ovladačům.



3x zapnout vypínač v intervalu cca 1 s (poslední poloha zapnuto) = programovací režim - žárovka bliká po dobu 5 s, kdy čeká na přiřazení ovladače.



RF KEY - 1 stisk

RFWB-40/G - 1 stisk

Vymazání přiřazeného ovladače provedete 5x zapnutím stávajícího vypínače (poslední poloha zapnuto - žárovka 5x problikne).

Ovládání



FUNKCE TLAČÍTEK

- 1) < 0.5 s = ON/OFF
- > 0.5 s = nastavení jasu
- 2) > 0.5 s = nastavení teploty
- 3), 4) prázdné pro přidání dalších prvků

Poslední nastavení žárovky je po 15 s automaticky uloženo pro ovládání stávajícím vypínačem.

iNELS Home Control

Aplikace iNELS Home Control umožňuje stmívání osvětlení, spínání spotřebičů, vytápění, ovládání žaluzií a všech zařízení připojených do systému RF Control, včetně IP kamer prostřednictvím Chytré RF krabičky.



Google play

App Store



iHC-MAIRF



iHC-MIIRF


DOKÁŽEME OVLÁDAT VAŠI DOMÁCNOST PŘES CHYTRÝ TELEFON!

iNELS
smart home solutions



Konfigurace aplikace / jak na to?

1. Stiskněte „Konfiguraci“, poté na „Nastavení“ a jděte do záložky „Prvky“.



2. Pro přidání dalších Prvků klikněte na „Přidat“ a zadejte požadované údaje (Název prvku: Libovolný, Vyberte eLAN, Vložte adresu prvku: viz. obr. 1, Typ prvku: typové označení prvku - viz. obr. 2, Vyberte ikonu: dle funkce daného prvku viz. obr. 3, Vyberte místnost). Stiskem na „Uložit“ vložte prvek.

< Zpět

Název prvku

Vyberte eLAN

Vložte adresu prvku

Typ prvku

Vyberte ikonu

vyberte místnost

Uložit

V této obrazovce si jednoduše nakonfigurujete zařízení.

- Libovolné pojmenování zařízení
- Vyberte požadovaný eLAN
- Číslo prvku, uvedené na žárovce viz. obr. 1
- Název příslušného prvku viz. obr. 2
- Zvolíte typ zařízení viz. obr. 3
- Zvolíte místnost
- Následně potvrzení „Uložit“

GRATULUJEME!

Zařízení je připraveno k užívání!

